

## Programación para comunicación con el panel ORBIT-6

Clave	Fecha de última modificación	Número de documento
ORBIT-6-1	09 de marzo de 2004	001

**Nota:**

En las nuevas versiones del panel ORBIT-6 ya cuenta con el formato de comunicación 4+2 DTFM o Express .

Pasos de programación:

1. Entre a programación (0206 #)
2. Entramos al parámetro 28 (28 ARM)
3. Programamos el campo con los valores  
00 para formatos de pulsos  
01 para contact ID  
02 SIA  
03 4+2 DTMF o Express.
4. Para salvar la información presionamos #
5. Para salir de programación presionamos 0206 ARM

**Nota:**

Si en el parámetro 28 programa algo distinto a cero el parámetro 27 queda inhabilitado.

También se agregaron más número telefónicos para la función de sígueme. Anteriormente solo eran dos números en las nuevas versiones son 4 Pasos de programación:

Fuera de programación:

\*7 \* 1 (el primer número que desea programar) + el código maestro (1234)+ el número telefónico y al finalizar presionamos la tecla de #.

Se repiten los pasos para cada teléfono

Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse al Departamento de Ingeniería o al fax gratis 01 800 710 31 99

Elaboró:  
Abel Zarazúa